

Quick Reference

Description	Operation
打街線電話	(提起聽筒)+(9字街線鍵)+(接電話號碼)
通話保留	(對話中)+按(HOLD) 恢復保留之街線鍵 按(HOLD)
專用保留	(對話中)+按(Call Park)F3 F4 or F5 其他電話 (Call park)F3 F4 or F5 恢復保留之街線鍵
剛撥電話重撥	(提起聽筒)+按[REDIAL]
來電接聽轉駁	(對話中)+按[TRANSFER]+(內線號碼)+(掛上聽筒)
電話會議(街線)	(對話中)+按(CONF)F6+[街線鍵 9]+(電話號碼)+(當第二通話連接後)+(CONF) F6
電話會議(內線)	(對話中)+按(CONF)F6+[內線號碼]+(當第二通話連接後)+(CONF)F6
打內線電話	內線響號：(題起聽筒)+(內線號碼)
內線全體呼叫	(提起聽筒) + 按[*][3][3] [9][6]+呼叫
內線全體呼叫 (CSE位置)	(提起聽筒) + 按[*][3][3] [1][0]+呼叫
來電自動轉駁	設定：(提起聽筒)+按[*][7][1][0]+(代碼)+(9字街線+ XXXX XXXX電話號碼)+[#]+(掛上聽筒) 取消：(題起聽筒)+按 [*][7][1][0]+[0]+(掛上聽筒)
收聽 Voice Mail	(提起聽筒)+ (5001)
Voice Mail	設定：(提起聽筒)+按[*][7][1][0]+(代碼)+(5001)+[#]+(掛上聽筒) 取消：(題起聽筒)+按 [*][7][1][0]+[0]+(掛上聽筒)
內線代接 F8	(提起聽筒)+按 [*][4][0]+[01]
請勿騷擾(DND)	設定：(提起聽筒)+按[*][7][1][0]+[1]+(掛上聽筒) 取消：(提起聽筒)+按[*][7][1][0]+[0]+(掛上聽筒)

(代碼：[2 所有電話] [3 繁忙] [4 無人接聽] [5 繁忙+無人接聽])

pick指定內線 *41 + 內線